A-Z TRADERS

Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče pro fotovoltaiku



Inteligentní regulace



Dobíjecí stanice pro elektromobily



Bezpečnostní prvky



Svodiče přepětí



Monitoring

Spolehlivý dodavatel
Pro fotovoltaický průmysl

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.cz obchod@aztraders.cz +420 605 457 572

A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1276/6a, 147 00 Praha 4, CZ IČ: 07462522 DIČ: CZ07462522

Rozváděč R-FVE-M5+P3F



R-FVE-M5+P3F

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatnímy AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

Prohlédnout produkt | Cena po registraci

POPIS PRODUKTU

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako výstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače.

Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatnímy AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

V rozváděči je osazen jistič B16/3 pro jištění výstupu ze zálohy střídače, proudový chránič tipu A a manuální čtyřpolovým přepínačem pro přemostění zálohovaných okruhů v době servisu nebo vypnutí střídače.

Vhodné kombinovat s rozváděčem R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 pro stejnosměrnou část instalace a Rozváděčem R-FVE-M4 určený pro vstup střídače.

SOUPIS KOMPONENT

Kod	Výrobce	Produkt	Popis	Počet kusů
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů	1
286589	EATON	PL6-B16/3	Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A	1
112933	EATON	PF6-40/4/003-A	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	1
SFT440	HAGER	PREPINAC SITI SFT440 (I-0-II) 4P/40A	Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem	1